



# ООО «Фирма «НИТА»

Ввести в действие

Распоряжением генерального директора  
ООО «Фирма «НИТА» № 20.03-19-01р от

«19» 03 2020 г.

## СОГЛАСОВАНО

Начальник управления  
РТОП и АС Росавиации

Э.А. Войтовский

«12» 03 2020 г.

Первый заместитель генерального директора  
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

В.Р. Гульченко

«21» 02 2020 г.

Заместитель директора филиала  
«НИИ Аэронавигации» по аэронавигационному  
обслуживанию ФГУП ГосНИИ ГА

А.А. Ещенко

«\_\_» 2020 г.

Начальник 501 ВП МО РФ -  
Независимой инспекции

В.А. Пешкин

«17» 03 2020 г.

МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ И  
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ МАГНИТОФОН «ГРАНИТ»  
НКПГ.466459.001

## Бюллетень на проведение работ по улучшению конструкции

### Лист утверждения

### Гранит.008 БУ-ЛУ

## СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела автоматизированных  
систем УВД филиала «НИИ Аэронавигации»  
ФГУП ГосНИИ ГА

А.А. Примаков

«\_\_» 2020 г.

Ведущий специалист 501 ВП МО РФ –  
Независимой инспекции

С.А. Бабичев

«16» 02 2020 г.

## УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО «Фирма «НИТА»

О.Н. Зыков

«19» 02 2020 г.

## СОГЛАСОВАНО

Главный конструктор АС ОрВД  
ООО «Фирма «НИТА»

Р.М. Ахмедов

«\_\_» 2020 г.

Руководитель разработки

К.В. Строков

«\_\_» 2020 г.

Начальник ОВиТС

А.А. Тюльпанов

«\_\_» 2020 г.

Начальник ОКД

И.Ю. Лаяк

«\_\_» 2020 г.

Разработал

В.С. Макаревский

«\_\_» 2020 г.



ООО «Фирма «НИТА»

УТВЕРЖДЕН  
Гранит.008 БУ-ЛУ

Введен в действие Распоряжением генерального директора  
ООО "Фирма "НИТА" № 20-03-19-01р от 19.03.2020

МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ЗВУКОВЫХ  
СИГНАЛОВ И РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ  
МАГНИТОФОН «ГРАНИТ»  
НКПГ.466459.001

**Бюллетень на проведение работ  
по улучшению конструкции**  
**Гранит.008 БУ**

## Содержание

1 Общие положения.....	4
2 Требования по безопасности .....	6
3 Порядок проведения работ.....	7
4 Трудоёмкость выполняемых работ .....	8
5 Эксплуатационная документация .....	9
6 Материалы, инструмент, оборудование.....	10
6.1 Перечень инструмента и материалов, используемых при доработке изделия .....	10
6.2 Комплект оборудования для доработки изделия .....	10
Приложение А.....	11
Лист регистрации изменений.....	13

Настоящий бюллетень предусматривает доработку многоканальной системы регистрации звуковых сигналов и радиолокационной информации магнитофон «Гранит» НКПГ.466459.001 до исполнения НКПГ.466459.001 со специальным программным обеспечением НКПГ.10202-04.06.

Бюллетень разработан на основании решения о порядке разработки и внедрения изменений в прикладное программное обеспечение и эксплуатационную документацию изделий ООО "Фирма "НИТА" в части визуального отображения и звуковой сигнализации на рабочих местах информации при получении сообщений о возникновении особых ситуаций с воздушным судном (Шифр - "СОС-ВС-2020")", утверждённого 19.12.2019 генеральным директором ООО "Фирма "НИТА".

## 1 Общие положения

1.1 Доработка программного обеспечения (ПО) изделия проведена с целью обеспечения более чётких различий визуального отображения и звуковой сигнализации на рабочих местах информации при получении сообщений о возникновении особых ситуаций с воздушным судном (специальные коды ВРЛ ответчика режима RBS, сигнал «Бедствие»/«Авария» ответчика режима УВД), а также при её изменении согласно документу «Технические требования к доработкам комплексов средств автоматизации управления воздушным движением, диспетчерских тренажёров и комплексов документирования и воспроизведения информации в части визуального отображения и звуковой сигнализации на рабочих местах информации при получении сообщений о возникновении особых ситуаций с воздушным судном», утвержденному генеральным директором ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 29.11.2019 г.

1.2 Программное обеспечение НКПГ.10202-04.06, устанавливаемое по настоящему бюллетеню, включает потенциальную возможность использования всех функций, реализованных в магнитофоне «Гранит» НКПГ.466459.001 в процессе предыдущих модернизаций, без предварительной доработки изделия по ранее выпущенным бюллетеням, а именно:

- дополнительные возможности программного модуля обнаружения потенциально-конфликтных и конфликтных ситуаций (согласно бюллетеню Гранит.001 БУ);
- запись и синхронное воспроизведение входящей/обрабатываемой информации, доступной на рабочих местах изделия КСА УВД «АЛЬФА» (согласно бюллетеню Гранит.002 БУ);
- возможность хранения зарегистрированной информации на встроенных (буферных) носителях в течение 30 суток (согласно бюллетеню Гранит.003 БУ);
- применение новых норм горизонтального эшелонирования (согласно бюллетеню Гранит.004 БУ);
- дополнительные возможности по записи видеинформации (согласно бюллетеню Гранит.006 БУ);
- функционирование АС ОрВД (КСА УВД), тренажерных комплексов и комплексов документирования и воспроизведения информации в условиях перехода на использование давления, приведенного к уровню моря по стандартной атмосфере QNH (согласно бюллетеню Гранит.007 БУ).

Примечание – Перечень дополнительных функций, доступных пользователю изделия после доработки по настоящему бюллетеню, определяется отдельными пунктами к договору на доработку изделия или отдельными договорами на доработку изделия.

**ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ДОСТУПА К ПЕРЕЧНЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ОБНОВЛЕНИЕ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ. НЕОБХОДИМОСТЬ ДАННОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОДНОЛЬНЫМИ ПУНКТАМИ К ДОГОВОРУ НА ДОРАБОТКУ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ОДНОЛЬНЫМИ ДОГОВОРАМИ НА ДОРАБОТКУ ИЗДЕЛИЯ.**

1.3 Для доработки изделий «Гранит» НКПГ.466459.001, находящихся в эксплуатации, согласно настоящему бюллетеню применяется:

- комплект специального ПО магнитофона «Гранит» НКПГ.10202-04.06;
- комплект эксплуатационной документации согласно бюллетеню Гранит.008 БЭ.

Пример записи при заказе:

Выполнение работ по бюллетеню Гранит.008 БУ

Персонал имеющий право на выполнение работ:

Специалисты разработчика (ООО «Фирма «НИТА», г.Санкт-Петербург).

Со стороны разработчика техническое взаимодействие по проведению доработки осуществляют отдел внедрения и технического сопровождения ООО «Фирма «НИТА».

## 2 Требования по безопасности

К работам с аппаратурой могут быть допущены только лица, знающие устройство и принципы работы основных узлов, правила техники безопасности и меры оказания первой помощи.

Любые работы по монтажу производятся только при выключенном электропитании.

Наличие заземления является обязательным. Сопротивление заземления не должно превышать 0,1 Ом.

В целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала и противопожарной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ АППАРАТУРЕ ПОДКЛЮЧАТЬ И ОТКЛЮЧАТЬ КАБЕЛИ, МЕНЯТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ БЛОКОВ И УЗЛОВ АППАРАТУРЫ, ПРОИЗВОДИТЬ ПАЙКУ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ;
- УСТАНАВЛИВАТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОМИНАЛУ, ИЛИ ЗАМЕНЯТЬ ИХ ПЕРЕМЫЧКАМИ.

При проведении работ необходимо применять основные и дополнительные защитные средства, предусмотренные инструкцией по технике безопасности, действующей на данном объекте.

При возникновении пожара в аппаратной необходимо:

- выключить напряжение питания аппаратуры;
- принять меры по ликвидации пожара;
- помнить, что при тушении горящей аппаратуры нужно пользоваться углекислотно-снежными огнетушителями.

### 3 Порядок проведения работ

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО НАСТОЯЩЕМУ БЮЛЛЕТЕНЮ НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ ПОРЯДОК РАБОТ С ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ СЛУЖБЫ УВД!

3.1 Обновить версии специального ПО, для этого:

3.1.1 Подключить к коммутаторам ЛВС специализированный мобильный диагностико-инсталляционный комплекс (notebook) с архивом новой версии специального ПО и сформированными эталонными настройками.

3.1.2 На диагностико-инсталляционном комплексе запустить специализированную программу из инсталляционного пакета.

3.1.3 В диалоговом окне программы выбрать название обновляемого продукта.

3.1.4 Выбрать из списка компьютеров в сети процессорный блок (один или несколько), на котором проводится обновление.

3.1.5 В диалоговом окне программы остановить работу специального ПО на выбранном из списка процессорном блоке.

3.1.6 Запустить процедуру обновления файлов ПО.

3.1.7 В диалоговом окне программы выполнить перезагрузку выбранного процессорного блока.

3.1.8 Убедиться в работоспособности выбранного процессорного блока согласно разделу «Проверка работоспособности изделия» руководства по эксплуатации.

3.1.9 Убедиться в работоспособности дополнительных возможностей (установленных по настоящему бюллетеню обновлений) для АРМ расшифровщика.

#### Примечания

1 Сначала вышеуказанную процедуру по обновлению ПО следует проводить для резервного полукомплекта, затем, при положительном результате обновления ПО, для основного полукомплекта (в случае наличия основного и резервного полукомплектов).

2 Новые версии специального ПО не содержат изменений в протоколах обмена по ЛВС, поэтому возможна одновременная работа старой и новой версий ПО в одной ЛВС без взаимного влияния. Соответственно, обновление специального ПО магнитофона «Гранит» на объекте эксплуатации возможно без прерывания функционирования.

3 Замена версии специального ПО производится с сохранением старой версии ПО. В случае возникновения нештатных ситуаций сохраняется возможность запуска старой версии специального ПО.

3.3 После обновления аппаратного и программного обеспечения провести приёмосдаточные испытания обновлённого изделия согласно Программе и методики приемосдаточных испытаний (Приложение А к настоящему бюллетеню).

3.4 После проведения приёмосдаточных испытаний провести инструктаж технического персонала и пользователей магнитофона «Гранит» НКПГ.466459.001 с установленным ПО НКПГ.10202-04.06.

## 4 Трудоёмкость выполняемых работ

Трудоемкость выполняемых работ по настоящему бюллетеню зависит от размеров и конфигурации системы.

Средняя нормативная трудоемкость составляет:

- работы по настройке стандартного ПО АРМ – от 2 до 6 человеко-часов на один АРМ;
- работы по настройке стандартного ПО сервера – от 2 до 6 человеко-часов на один сервер;
- работы по настройке специального ПО АРМ (включая настройку плановой системы АРМ и проверку работоспособности) – от 10 до 20 человеко-часов на один АРМ;
- работы по настройке специального ПО сервера (включая проверку работоспособности) – от 20 до 40 человеко-часов на один сервер;
- проведение приёмосдаточных испытаний (включая прогон оборудования) – 120 часов;
- подготовка ЗИП изделия – от 8 до 16 человеко-часов.

Примечание – В случае, если договором на проведение работ по настоящему бюллетеню предусмотрено открытие доступа пользователей к функциям, реализованным в ходе предыдущих модернизаций изделия (см. п. 1.2), трудоёмкость выполняемых работ увеличивается. Расчёт суммарной трудоёмкости осуществляется с учётом данных настоящего бюллетеня, а также данных по трудоёмкости ранее выпущенных бюллетеней в соответствии с открываемой пользователю функцией. Данные о соответствии ранее реализованных функций и номеров ранее выпущенных бюллетеней также указаны в п. 1.2.

## **5 Эксплуатационная документация**

5.1 Эксплуатационная документация НКПГ.466459.001 ВЭ на объекте изменяется в соответствии с бюллетенем Гранит.008 БЭ.

5.2 Окончание работ по настоящему бюллетеню оформляется актом в количестве не менее двух экземпляров.

## **6 Материалы, инструмент, оборудование**

### **6.1 Перечень инструмента и материалов, используемых при доработке изделия**

6.1.1 Специальный инструмент и материалы не требуются.

### **6.2 Комплект оборудования для доработки изделия**

6.2.1 Эталонный жесткий диск с предустановленным системным ПО Windows, специальным ПО и комплектом специального технологического ПО.

6.2.2 Мобильный диагностико-инсталляционный комплекс (notebook) с архивом специального и комплектом специального технологического ПО.

6.2.3 Дополнительного оборудования не требуется.

## Приложение А

### Программа и методики приемосдаточных испытаний

Приемосдаточные испытания (ПСИ) проводятся после выполнения всех работ, изложенных в настоящем бюллетене. Испытания проводятся согласно нижеизложенной программе и методике.

Перед проведением испытаний необходимо согласовать с ответственными лицами службы УВД возможность временного вывода отдельных сегментов (при необходимости) магнитофона «Гранит» НКПГ.466459.001 из штатной эксплуатации.

#### **A.1 Программа приемо-сдаточных испытаний**

A.1.1 В процессе ПСИ осуществляется общая проверка работоспособности изделия после доработок и проверка новых функциональных возможностей изделия.

A.1.2 Объем проверок, проводимых на ПСИ, определен перечнем проверок (программой), приведенным в таблице А.1.

Таблица А.1 – Перечень проверок (программа ПСИ)

Наименование пунктов проверки		Пункт методики
1	Проверка комплектности оборудования	A.2.1
2	Общая проверка работоспособности изделия	A.2.2
3	Проверка визуального отображения в формуляре сопровождения ВС особых ситуаций в магнитфоне «Гранит» НКПГ.466459.001	A.2.3
4	Проверка выполнения требований к эксплуатационной документации магнитофона «Гранит» НКПГ.466459.001	A.2.4

#### **A.2 Методика испытаний**

Испытания проводятся на реальных записях воздушной обстановки при наличии формуляров воздушных судов в зоне и/или под управлением.

##### **A.2.1 Проверка комплектности оборудования**

Проверка комплектности производится внешним осмотром и сравнением состава оборудования со сведениями, указанными в разделе «Комплектность» формуляра и технических условий на изделие.

Изделие считается выдержавшим испытание, если состав комплекта поставки совпадает с составом, указанным в формуляре на изделие.

##### **A.2.2 Общая проверка работоспособности изделия**

Общая проверка работоспособности изделия осуществляется согласно Программе и методике НКПГ.466459.001 ПМ5.

### **A.2.3 Проверка визуального отображения в формуларе сопровождения ВС особых ситуаций в магнитофоне «Гранит» НКПГ.466459.001**

На АРМ расшифровщика подготовить фрагмент, содержащий запись информации. Выбрать фрагмент для воспроизведения. Убедиться, что загрузился интерфейс, идентичный интерфейсу рабочего места диспетчера УВД.

Запустить фрагмент на воспроизведение. Убедиться, что:

- отображение аварийного кода 7700 производится с буквенными символами "EM" в аварийном поле ФС, желтым цветом текста на красном фоне;
- отображение аварийного кода 7600 производится с буквенными символами "RF" в аварийном поле ФС, красным цветом текста на желтом фоне;
- отображение аварийного кода 7500 производится с буквенными символами "HJ" в аварийном поле ФС, красным цветом текста на желтом фоне;
- отображение ситуации «Бедствие»/«Авария» ответчика режима УВД производится с буквенными символами "EM" в аварийном поле ФС, желтым цветом текста на красном фоне.

Магнитофон «Гранит» НКПГ.466459.001 считается выдержавшим испытания, если указанные требования по отображению информации об особых ситуациях выполняются.

### **A.2.4 Проверка выполнения требований к эксплуатационной документации магнитофона «Гранит» НКПГ.466459.001**

Проверка осуществляется путём рассмотрения эксплуатационной документации.

Изделие считается выдержавшим испытания, если эксплуатационная документация откорректирована с учётом доработок.

